

NÁVOD NA POUŽITIE PRE KÁBLOVÝ REZÁK typ 120 168 a 120 178



Popis produktu

Výrobok je určený pre ručné strihanie káblov s vonkajším \varnothing max. 45 mm pri 120168 a \varnothing max. 60 mm pri 120178. Rezáky sú určené pre medené a hliníkové káble. Nie sú vhodné pre ocelové drôty, ocelové pancierové káble a tvrdo ťahané Cu a Bz vodiče. Káble strihá čisto vďaka ostrým, špeciálne tvrdeným nožom. Napriek svojej robustnej koštrukcii ponúka pomocou rohatkového mechanizmu s ihlovým excentrickým prevodom a ergonomickým držadlom pohodlnú prácu jednou rukou. V prípade väčšieho zaťaženia sú rukoväte dostatočne dlhé na to, aby podporovali prácu i druhou rukou. Pohyblivý, plno otočný nôž, je možné odomknúť v ľubovolnej polohe. Pri 120 168 je možné dokúpiť náhradný nôž (129 168) ako náhradný diel. Pri 120 178 je možné dokúpiť náhradný nôž 129 178 ako náhradný diel. Aretácia držiadiel je pomocou otočného gombíka (symbol zámku). Ľahké otvorenie rezacích nožov je prostredníctvom západky, ktorú je možné aretovať iba v otvorenej polohe.

Maximálny rezný výkon:

Cu (meď): max. \varnothing 45 mm, jednožilový vodič do 400 mm² / 800 MCM, viacžilový vodič do 300 mm² / 600 MCM, masívny vodič max. 3 x 70 SM.

Al (hliník): max. \varnothing 45 mm, jednožilový vodič do 400 mm² / 800 MCM, masívny vodič max. 4 x 70 SE.

Celková dĺžka: 220 mm

Hmotnosť: 980 gr pri (120 168) a 1.250 gr pri (120 178)